

Gesprächskontrolle

Die Gesprächskontrolle gibt Ihnen einen Überblick über die Belegung Ihrer Hörer. Jedem angeschlossenen Hörer (maximal vier pro Client) ist eine Hörerstaste in der Gesprächskontrolle zugeordnet.

Hörerstaste



Symbol	Bedeutung
	Hörer 1 ist aufgelegt.
	Das Gespräch liegt auf Hörer 1. Das Mikrofon ist eingeschaltet.
	Das Gespräch liegt auf Hörer 1. Das Mikrofon ist ausgeschaltet.
	Das Gespräch liegt auf Hörer 1 und Lauthören ist aktiv. Das Höremikrofon ist eingeschaltet.
	Das Gespräch liegt auf Hörer 1 und Lauthören ist aktiv. Das Höremikrofon ist ausgeschaltet.
	Hörer 1 is aufgelegt und das Gespräch ist im Lauthören.
	Hörer Hörer 1 ist aufgelegt und das Gespräch ist im Freisprechen (nur mit Schwanenhalsmikrofon). Das Freisprechmikrofon ist eingeschaltet.
	Hörer 1 ist aufgelegt und das Gespräch ist im Freisprechen (nur mit Schwanenhalsmikrofon). Das Freisprechmikrofon ist ausgeschaltet.

Symbol	Bedeutung
	Das Gespräch liegt auf Hörer 3 (Schwanenhals). Das Mikrofon ist eingeschaltet.
	Das Gespräch liegt auf Hörer 3 (Schwanenhals). Das Mikrofon ist ausgeschaltet.
	Das Gespräch liegt auf Hörer 1 (Headset). Das Mikrofon ist eingeschaltet.
	Das Gespräch liegt auf Hörer 1 (Headset). Das Mikrofon ist ausgeschaltet.

Zustandsanzeige bei Leitungstasten

Bild	Beschreibung	Bild	Beschreibung
	Leitung im Rufstand an Ihrem und/oder anderen Endgeräten.		Anderer Teilnehmer hat Leitung geparkt oder auf SPM geschaltet oder externe Durchsage aktiv.
	Leitung im Rufstand an Ihrem und/oder anderen Geräten. Leitung an erster Position in der Warteschlange. Komfortschaltung ist aktiv.		Anderer Teilnehmer hat die gemeinsame Leitung geparkt ("Common Hold") oder die Leitung hat das Attribut "Hold when released".
	Leitung ist im Rufzustand. Leitung ist an erster Position in der Warteschlange. Komfortschaltung ist aus.		Sie haben die gemeinsame Leitung geparkt ("I Hold").
	Leitung ist im Gespräch und liegt auf Sprachorgan 1 an Ihrem Endgerät.		Sie haben diese Leitung geparkt ("Private Hold").

OpenStage Xpert

6010p/6020p

Kurz-Bedienungsanleitung

Diese Kurz-Bedienungsanleitung hilft Ihnen, die Grundfunktionen Ihres OpenStage - Geräts kennen zu lernen.

A31003-X2090-U101-3-19
07/2026

mitel.com



2025 Mitel Networks Corporation. All Rights Reserved. Mitel and the Mitel logo are trademark(s) of Mitel Networks Corporation. Unify and associated marks are trademarks of Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. All other trademarks herein are the property of their respective owners.

Bild	Beschreibung	Bild	Beschreibung
	Leitung ist im Gespräch und liegt auf mehreren Sprachorganen an Ihrem Endgerät (Paralleles Gespräch).		Sie haben die Leitung geparkt ("Private Hold"), ein anderer Teilnehmer ist eingetreten ("Private Hold, fremdbelegt").
	Leitung ist im Gespräch und ein anderer Teilnehmer ist eingetreten.		Sie haben diese Leitung auf einen SPM-Kanal geschaltet ("SPM").
	Ein Benutzer eines anderen Standorts hat die Leitung gegen Mithören geschützt.		Ein anderer Teilnehmer hat auf dieser Leitung den Mithörschutz ("Privacy") aktiviert.
	Diese Leitung ist Mitglied einer Konferenz und liegt auf Sprachorgan 1 an Ihrem Endgerät.		Diese Leitung ist Mitglied einer Konferenz.
	Leitung im Zustand "Rückruf nach Parken", nachdem eine voreingestellt Zeitdauer verstrichen ist.		Sie haben die Leitung auf SPM geschaltet und ein anderer Teilnehmer ist eingetreten ("SPM, fremdbelegt").
	Leitung ist im Zustand "Rückruf nach Parken" nachdem eine voreingestellt Zeit verstrichen ist. Leitung ist an erster Position in der Warteschlange. Die Komfortschaltung ist aktiv.		Ein anderer Teilnehmer hat diese Leitung geparkt oder auf SPM geschaltet oder eine externe Durchsage ist aktiv. Ein anderer Teilnehmer ist auf diese Leitung eingetreten.
	Leitung ist im Zustand "Rückruf nach Parken" nachdem eine voreingestellt Zeit verstrichen ist. Leitung ist an erster Position in der Warteschlange. Die Komfortschaltung ist aus.		Sie haben die Leitung mit aktiviertem Mithörschutz ("Privacy") geparkt ("Privacy on Hold").

Ihr Endgerät verwenden

Symbole der Werkzeugleiste

Symbol	Aktion	Symbol	Aktion
	Menü		Kontrollfeld
	Elektronisches Telefonbuch		Programmierung
	Rufjournal		Programmierung verlassen
	Schnellkonferenz		Hauptseite
	Zurück zur zuletzt besuchten Seite		Hilfe
	Wahlblock		Seitenauswahl

Symbole im Editormodus

Symbol	Aktion	Icon	Aktion
	Editormodus verlassen (Werkzeugleiste)		Auswählen
	Rückgängig (Werkzeugleiste)		Eigenschaften
	Wiederherstellen (Werkzeugleiste)		Löschen
	Kopieren (Werkzeugleiste)		Trennen
	Verschieben (Werkzeugleiste)		Halten
	Auswahl aufheben (Werkzeugleiste)		Zu SPM hinzufügen
	Seiten-Eigenschaften (Werkzeugleiste)		Zum ETB hinzufügen
	64SPM-Zuordnung laden / speichern (Werkzeugleiste)		SPM-Zuordnung aufheben

Anmelden

1. Konfiguration eingeben oder aus der Liste wählen.
2. Passwort eingeben.
3. Login-Taste drücken.

Anruf entgegennehmen

1. Sprachorgan wählen, das Sie benutzen möchten (Hörer 1, Mikrofon 2, Headset 3).
2. Leitungstaste im Rufzustand drücken oder Hörer abheben.
3. Zum Beenden Trennen drücken oder Hörer auflegen.

Gespräch aufbauen

1. Wahlblock in der Werkzeugeiste aufrufen.
2. Vollständige Rufnummer mit Wählpräfix (z.B. 9), Länder- und Ortsvorwahl und Rufnummer wählen.
3. OK-Taste im Wahlblock drücken.

Anruf übergeben

1. Bei aktivem Gespräch in der Leitung Rückfrage drücken.
2. Rufnummer im Wahlblock wählen und OK drücken.
3. Sofort nach Eingabe der Rufnummer oder wenn sich der Teilnehmer meldet, Übergeben drücken.

Einen Anruf umleiten

1. Umzuleitende Leitung auswählen.
2. Taste Anrufumleitung drücken.
3. Rufnummer des Umleitungsziels wählen.
4. OK-Taste im Wahlblock drücken.
5. Zum Ausschalten der Anrufumleitung die Leitung auswählen und die Taste Anrufumleitung drücken.

Mithörschutz (Privacy) einschalten

1. Während des Gesprächs Mithörschutz drücken (Schloss-Symbol erscheint).

Teilnehmer zu einem bestehenden Anruf hinzufügen

1. Quick Conference Symbol drücken.
2. Neuen Teilnehmer anrufen oder in der Warteschlange wählen (gehaltener oder eingehender Anruf).
3. Sobald der angerufene Teilnehmer abhebt, tritt er in die Konferenz ein.

Hinweis: Um mehrere Teilnehmer hinzuzufügen, die Taste Quick Conference länger als eine Sekunde drücken.

Lauthören verwenden

1. Taste Lauthören drücken, um einen Anruf über Lautsprecher einzuleiten.
2. Die Mikrofon-LED leuchtet rot, wenn Sie sprechen.
3. Zum Beenden des Anrufs Trennen drücken.

Elektronisches Telefonbuch (ETB) verwenden

1. Neuen Eintrag hinzufügen:
 - Symbol Neu auswählen.
 - Kontaktdaten eingeben.
 - OK-Taste drücken.
2. Eintrag bearbeiten
 - Symbol Bearbeiten drücken.
 - Eintrag in der Liste wählen.
 - Daten bearbeiten.
 - OK-Taste drücken.

Hinweis: Das ETB besteht aus einer alphabetischen Liste von Direktansprech-Kontakten (Intercom), die zu einer Seite des Endgeräts verschoben werden können.

Taste ausschneiden oder kopieren

1. Symbol Editiermodus drücken. Die Benutzeroberfläche wechselt in den Editiermodus.
2. Taste des zu ändernden Elements drücken.
3. Ausschneiden oder Kopieren wählen.
4. Zum Kopieren des Elements:
 - Sicherstellen, dass der Kopier-Modus aktiv ist.
 - Drücken der Taste Kopieren/Verschieben schaltet zwischen Kopier- und Verschiebmodus.
 - Leeren Platz wählen. Das Element wird an die gewünschte Stelle kopiert.
5. Zum Verschieben des Elements:
 - Sicherstellen, dass der Verschiebe-Modus aktiv ist.
 - Drücken der Taste Kopieren/Verschieben schaltet zwischen Kopier- und Verschiebmodus.
 - Leeren Platz wählen. Das Element wird an die gewünschte Stelle kopiert.

Sprachüberwachung (SPM) verwenden

1. SPM in der Seitenauswahlliste wählen, wenn als SPM-Seite konfiguriert.

Leitung einem Sprachkanal zuordnen

1. Symbol Editiermodus drücken.
2. Leitungstaste drücken.
3. SPM-Kanaltaste drücken. Die Leitung ist zugeordnet.

SPM-Leitung automatisch zuweisen

1. Hörer im Gespräch auswählen.
2. SPM Auto drücken oder
 - Symbol Zu SPM hinzufügen auf der Hörertaste im Gesprächskontrollfeld drücken. Die Leitung wird einem freien SPM-Kanal zugewiesen.

Taste löschen

1. Symbol Editiermodus drücken.
2. Symbol Löschen auf der zu entfernenden Taste drücken.

A31003-X2090-U101-3-19

07/2026

mitel.com



2025 Mitel Networks Corporation. All Rights Reserved. Mitel and the Mitel logo are trademark(s) of Mitel Networks Corporation. Unify and associated marks are trademarks of Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. All other trademarks herein are the property of their respective owners.