

MITEL 6970

IP TELEFON KONFERENCYJNY



Wykonywanie połączeń

1. Upewnij się, że wyświetla się klawiatura, jeśli nie, naciśnij klucz Dialpad.
2. Wprowadź numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić, za pomocą klawiatury.



Odbieranie połączenia przychodzącego

Dotknij przycisku **Odbierz**.



Kończenie połączeń

- Dotknij przycisku **Rozłącz**.
- Po zalogowaniu się w warunkach hot desk otworzy się okno z pytaniem, czy chcesz pozostać zalogowany, gdy zakończy się połączenie.



Regulacja głośności

Przyciskami Zwiększanie/Zmniejszanie głośności można regulować głośność zestawu głośnomówiącego.

Aby wyregulować głośność zestawu głośnomówiącego:

1. Dotknij przycisku Zwiększanie głośności, aby zwiększyć głośność.
Lub
2. Dotknij przycisku Zmniejszanie głośności, aby zmniejszyć głośność.

Telefon wyświetli podręczne okno poziomu głośności.



Wyciszanie i wyłączenie wyciszania połączenia


1. W telefonie są dwa przyciski Wycisz, które umożliwiają wyciszenie połączenia, z obu stron telefonu. Dotknij przycisku Wycisz, aby wyciszyć połączenie. Ikony przycisków Wycisz i diody LED Wycisz w telefonie świecą się na czerwono, wskazując stan wyciszenia.
2. Dotknij przycisku **Wycisz** ponownie, aby wyłączyć wyciszenie połączenia. Ikony przycisków Wycisz wyłącza się, a diody LED w telefonie świecą na zielono.



Ekran domyślny po ukryciu klawiatury



- Przycisk **Więcej** umożliwia przetaczanie pomiędzy dwiema stronami z przyciskami ekranowymi



- Przycisk **Ustawienia** umożliwia dostęp do ustawień telefonu

Ustawienia



Menu Ustawienia pozwala dostosować ustawienia telefonu, wyświetlić informacje o sieci i skonfigurować funkcje. Z lokalizacji tego menu dostępne są wszystkie ustawienia telefonu. Dostępne ustawienia obejmują stan, język, pocztę głosową, przekazywanie rozmów, Wi-Fi, dźwięk, wyświetlacz itp. Jeśli wystąpi problem z telefonem, można go zgłosić, naciskając przycisk Ustawienia, a następnie przycisk Zgłoś problem.

Więcej informacji na temat ustawień znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu konferencyjnego Mitel 6970 IP.

Przyciski programowalne użytkownika



Można zaprogramować **Przyciski programowalne użytkownika** na telefonie konferencyjnym Mitel 6970 IP, naciskając i przytrzymując przycisk programowalny bez przypisanej funkcji.

Przyciski programowalne użytkownika umożliwiają skonfigurowanie Szybkich połączeń i innych funkcji telefonicznych.

Przycisk **Szybkiego połączenia** umożliwia wybranie określonego numeru jednym dotknięciem przycisku.

Programowanie lub edycja przycisku Szybkiego połączenia

1. Naciśnij i przytrzymaj pusty przycisk, aby dodać Szybkie połączenie lub istniejący przycisk Szybkie połączenie, aby go edytować.
2. W polu Nazwa etykiety wprowadź nazwę etykiety, która ma być stosowana dla tego przycisku, za pomocą klawiatury ekranowej.
3. Dotknij pola Numer i wprowadź liczbę.
4. Dotknij przycisku Zapisz..

Uwaga: programowalne przyciski użytkownika wykorzystujące funkcję „Naciśnij i przytrzymaj” muszą zostać najpierw włączone przez Administratora systemu.

Więcej informacji na temat innych funkcji Przycisków programowalnych użytkownika znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu konferencyjnego Mitel 6970 IP.

Tworzenie połączenia konferencyjnego ad-hoc



- Podczas aktywnego połączenia dotknij przycisku **Dodaj użytkownika**.
- Czynność ta spowoduje automatyczne zawieszenie rozmowy i umożliwi wybranie kontaktu, który ma przyłączyć się do niej.
- Wybierz numer przy użyciu klawiatury ekranowej
Lub
Zamknij klawiaturę, aby wybrać kontakt za pomocą przycisku Szybkiego połączenia lub aplikacji Kontakty.
- Zaczekaj na odpowiedź, skonsultuj się, a następnie dotknij przycisku Rozmowy zbiorowe, aby utworzyć rozmowę konferencyjną.

Kontakty



Aplikacja Kontakty umożliwia dostęp do Książki firmowej oraz Książki osobistej, do których użytkownicy mogą dodawać kontakty.

Aby korzystać z aplikacji Kontakty:

1. Dotknij przycisku  (**Kontakty**).
2. Dotknij folderu kontaktów, który chcesz wyświetlić.
3. W folderze Kontakty wyszukaj dany kontakt, wpisując jego nazwę w pasku wyszukiwania.
4. Dotknij ikony  (**Zadzwoń**) przy danym kontakcie na liście wyników wyszukiwania, aby zadzwonić.

Aby dodać nowy kontakt do Katalogu osobistego:

1. Dotknij przycisku  (**Kontakty**).
2. Dotknij przycisku **Dodaj nowy**.
3. Wypełnij pola za pomocą klawiatury ekranowej.
4. Dotknij przycisku **Zapisz**, aby zapisać kontakt w Katalogu osobistym.

Spotkania



Telefon konferencyjny Mitel 6970 IP obsługuje aplikację MiCollab Meeting Center, która zawiera listę spotkań dla danego dnia w sali konferencyjnej, w jakiej znajduje się telefon. Jeśli opcja ta jest włączona, tuż przed rozpoczęciem spotkania automatycznie otworzy się ekran powiadomienia o spotkaniu. Kliknij przycisk Dołącz, aby połączyć się z mostkiem audio spotkania. Telefon automatycznie wybierze numer identyfikatora spotkania i kod PIN (jeśli jest wymagany).

Dostęp do listy spotkań na dany dzień można uzyskać, dotykając przycisku Spotkania z poziomu ekranu głównego w stanie bezczynności.

Aby dołączyć do spotkania:

1. Na ekranie głównym w stanie bezczynności dotknij przycisku Spotkania.
2. Dotknij nazwy danego spotkania na liście, a następnie dotknij przycisku Dołącz, aby dołączyć do zaplanowanego spotkania.
Lub
Na ekranie Powiadomienia o spotkaniu dotknij przycisku Dołącz.

Twój Administrator systemu musi zainstalować aplikację MiCollab Meeting Center i skonfigurować ją pod działanie telefonu, zanim będzie można z niej korzystać.

Hot desking



1. Na ekranie głównym w stanie bezczynności dotknij przycisku **Hot desk**.
2. Dotknij przycisku **Zaloguj się**.
3. Wprowadź swój numer wewnętrzny przy użyciu klawiatury ekranowej i dotknij **Enter**.
4. Wprowadź swój kod dostępu przy użyciu klawiatury ekranowej i dotknij **Enter**.
5. Od teraz jesteś zalogowany.

MobileLink



Telefon konferencyjny Mitel 6970 IP wyposażony jest w funkcję MobileLink po zalogowaniu się w warunkach hot desk. Funkcja ta zapewnia bezproblemową integrację telefonu komórkowego przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth. Najważniejsze funkcje MobileLink przedstawiono poniżej:

- synchronizowanie listy kontaktów i historii połączeń na telefonie komórkowym z telefonem konferencyjnym Mitel 6970 IP;
- odbieranie rozmowy telefonicznej z telefonu komórkowego przy użyciu telefonu konferencyjnego Mitel 6970 IP;
- przełączanie dźwięku rozmowy na telefonie komórkowym pomiędzy telefonem konferencyjnym Mitel 6970 IP a telefonem komórkowym.

Parowanie telefonu komórkowego:

1. Zaloguj się do telefonu konferencyjnego w warunkach hot desk.
2. Dotknij przycisku linii mobilnej - jest oznaczony jako **"Połącz"**. Jeśli nie widzisz przycisku linii mobilnej oznaczonego jako "Połącz", możesz dodać przycisk linii mobilnej, naciskając długi przycisk.
3. Upewnij się, że włączona została funkcja Bluetooth. Jeśli nie jest włączona, przesunij przełącznik Bluetooth na prawo, aby ją włączyć (na pasku stanu pojawi się symbol Bluetooth).
4. Dotknij przycisku Dostępne urządzenia, aby przeglądać listę wykrywalnych urządzeń Bluetooth.
5. Wybierz swój telefon komórkowy z listy dostępnych urządzeń Bluetooth.
6. Dotknij przycisku OK, aby potwierdzić pomyślne podłączenie.

UWAGA: mimo sparowania telefonu komórkowego z telefonem stacjonarnym nadal istnieje potrzeba sparowania telefonu komórkowego z telefonem konferencyjnym po zalogowaniu w warunkach hot desk. Telefon komórkowy z telefonem konferencyjnym paruje się tylko raz, ponieważ od tego momentu będzie on łączył się automatycznie przy każdym logowaniu w warunkach hot desk na telefonie konferencyjnym.

Przełączanie dźwięku aktywnej rozmowy na telefonie komórkowym pomiędzy telefonem komórkowym i konferencyjnym:

- Dotknij przycisku **Linia mobilna**, aby przełączyć dźwięk rozmowy na telefonie komórkowym z telefonu komórkowego na telefon konferencyjny.
- Dotknij przycisku **Pot. push**, aby przełączyć rozmowę na telefonie komórkowym z telefonu konferencyjnego Mitel 6970 IP na telefon komórkowy.

UWAGA: funkcja MobileLink dostępna jest jedynie po zalogowaniu na telefonie konferencyjnym Mitel 6970 IP w warunkach hot desk.

Ustawianie rozmowy konferencyjnej Meet-Me



1. Jeśli funkcja konferencyjna „Meet-Me” została włączona dla Twojego numeru wewnętrznego, dotknij przycisku „Meet-Me” na ekranie głównym w stanie bezczynności.
2. Wprowadź swój numer wewnętrzny, a następnie dotknij #.
3. Wprowadź kod PIN, a następnie dotknij #.
4. Podaj nazwy uczestników rozmowy konferencyjnej „Meet-me” wraz z numerem mostka (własnym numerem wewnętrznym) oraz kodem PIN.

Funkcja rozmowy konferencyjnej „Meet-Me” musi zostać skonfigurowana przez Administratora systemu.

Kompatybilność z akcesoriami



Dodatkowe mikrofony przewodowe

Aby zapewnić lepszy zasięg w większych pomieszczeniach, do telefonu konferencyjnego Mitel 6970 IP można podłączyć do 2 opcjonalnych mikrofonów dodatkowych.

Podłączanie mikrofonów dodatkowych

Aby podłączyć dodatkowy mikrofon:

1. Na spodzie telefonu znajdź porty dodatkowych mikrofonów.
2. Ostrożnie włóż przewód dodatkowego mikrofonu do portu dodatkowego mikrofonu.

Korzystanie z dodatkowych mikrofonów przewodowych

Aby korzystać z dodatkowych mikrofonów przewodowych wraz z telefonem konferencyjnym Mitel 6970 IP:

1. Podłącz dodatkowe mikrofony według opisu powyżej.
2. Umieść je na stole konferencyjnym, aby umożliwić zebranie głosów uczestników spotkania siedzących w pewnej odległości od telefonu konferencyjnego. Zapewnij odległość Mikrofonu muszą znajdować się przynajmniej 2,1 m od telefonu konferencyjnego. Odnieś się do podręcznika administracji telefonu konferencyjnego Mitel 6970 IP, by uzyskać zalecenia co do umieszczania mikrofonów.
3. Możesz wyciszyć i wyłączyć wyciszenie rozmowy przy użyciu dodatkowego mikrofonu, naciskając przycisk Wycisz na mikrofonie.

Więcej informacji

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące dostępnych funkcji i opcji, odnieś się do [podręcznika użytkownika telefonu konferencyjnego Mitel 6970 IP](#).

