

MITEL 6970 IP CONFERENCE PHONE



Wykonywanie połączeń



1. Upewnij się, że wyświetla się klawiatura numeryczna, jeśli nie, naciśnij przycisk **Klawiatura numeryczna**.
2. Wprowadź numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić, za pomocą klawiatury numerycznej.
3. Dotknij przycisku programowego **Wybierz**.

Odbieranie połączenia przychodzącego



Dotknij przycisku programowego **Odpow.**, aby odebrać połączenie.

Regulacja głośności



Przyciskami **Zwiększanie głośności** i **Zmniejszanie głośności** można regulować głośność zestawu głośnomówiącego.

Aby wyregulować głośność zestawu głośnomówiącego:

1. Dotknij przycisku **Zwiększanie głośności**, aby zwiększyć głośność.
lub
2. Dotknij przycisku **Zmniejszanie głośności**, aby zmniejszyć głośność.

Telefon wyświetli podręczne okno poziomu głośności.

Ekran główny i ekran klawiatury numerycznej

Naciśnij przycisk **Pokaż/Ukryj klawiaturę numeryczną**, by przełączyć **Ekran główny** na ekran **Klawiatura numeryczna** i odwrotnie.

Diagram illustrating the transition between the numeric keypad screen and the main screen.

Ekran klawiatury numerycznej (Numeric Keypad Screen):

- Ekran klawiatury numerycznej
- Klawiatura numeryczna
- Dolne przyciski programowe (Bottom program buttons: Log In, Pickup, Park, Conf, Meetings, and a program button labeled 'Więcej')
- Pasek stanu (Status bar: L1: 4001, 1:37 pm, Wed Jul 31)

Ekran główny (Main Screen):

- Ekran główny
- Górne przyciski programowe (Top program buttons: Speedial, DND, Directory, Lock, Redial, Call History, Transfer, Call Fwd, Callers List, Log In, Filter, Conf)
- Wskaźnik strony górnych przycisków programowych (Indicator for the top program buttons)

- Przycisk programowy **Więcej** umożliwia przełączanie pomiędzy dwiema stronami z przyciskami ekranowymi.



- Przycisk programowy **Ustawienia** umożliwia dostęp do ustawień telefonu.

Kończenie połączeń



- Dotknij przycisku programowego **Porzuc** lub naciśnij przycisk **Do widzenia**.

Po zalogowaniu się w warunkach hot desk otworzy się okno z pytaniem, czy chcesz pozostać zalogowany, gdy zakończy się połączenie.

Przenoszenie połączenia



Telefon konferencyjny IP Mitel 6970 obsługuje trzy rodzaje przenoszenia połączenia:

Ślepy transfer: można przenieść połączenie bezpośrednio pod inny numer wewnętrzny, bez konsultacji z osobą odbierającą połączenie.

Transfer z konsultacją: można skonsultować się z osobą, do której nastąpi przeniesienie połączenia, przed jego dokonaniem. Aby to zrobić, należy pozostać na linii, by usłyszeć rozmówcę po drugiej stronie.

Przeniesienie bezpośrednie: można przenieść bieżące połączenie do innego bieżącego połączenia.

Aby wykonać transfer ślepy lub z konsultacją, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. W czasie połączenia dotknij przycisku programowego **Transfer**.
2. Wybierz numer wewnętrzny (lub zewnętrzny) rozmówcy na klawiaturze numerycznej.
3. Dotknij przycisku programowego **Transfer**, aby dokonać ślepego transferu połączenia

lub

Dotknij **Wybierz** i pozostań na linii, aby porozmawiać z rozmówcą przed naciśnięciem przycisku programowego **Transfer** lub przycisku **Do widzenia**. Po przeniesieniu połączenia telefon wyświetla Ekran główny lub Ekran klawiatury numerycznej.

Aby dokonać bezpośredniego przeniesienia, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Upewnij się, że odbierasz dwa połączenia i zawieś połączenie odbiorcy przeniesienia.
2. Dotknij przycisku rozmówcy, do którego chcesz przenieść aktywne połączenie.
3. Dotknij przycisku programowego **Transfer**, aby dokonać bezpośredniego przeniesienia połączenia.

Tworzenie połączenia konferencyjnego



1. Podczas trwającego połączenia dotknij przycisku programowego **Konfer..**
Połączenie zostanie automatycznie zawieszono, co pozwoli na wybranie kontaktu, który ma zostać dołączony do rozmowy.
2. Wybierz numer przy użyciu klawiatury numerycznej ekranowej lub
3. Zamknij klawiaturę numeryczną, aby wybrać kontakt za pomocą przycisku programowego **Szybkie wybieranie**.
4. Zaczekaj na odpowiedź, skonsultuj się, a następnie dotknij przycisku programowego **Konfer..**, aby utworzyć rozmowę konferencyjną.

Wyciszanie i wyłączenie wyciszania połączenia



W telefonie są dwa przyciski **Wycisz**, jeden u góry, a drugi pod ekranem dotykowym LCD.

- Naciśnij jeden z przycisków **Wycisz**, aby wyciszyć połączenie.

Gdy przycisk Wycisz jest włączony, na pasku stanu pojawi się ikona **Wycisz**, a wskaźniki **Wycisz** zaświecą się na czerwono.

Ustawienia dostępu



Menu **Ustawienia** pozwala na dostosowanie ustawień telefonu, zapoznanie się z informacjami o sieci oraz skonfigurowanie właściwości telefonu. Z lokalizacji tego menu dostępne są wszystkie ustawienia telefonu. Przykładowe ustawienia dotyczą stanu, języka, przekazywania połączeń, połączenia Bluetooth, dźwięku i wyświetlania.

Więcej informacji dotyczących ustawień telefonu *Podręczniku użytkownika telefonu konferencyjnego IP Mitel 6970*.

Programowanie górnych i dolnych przycisków programowych



Można programować przyciski programowe, naciskając i przytrzymując pusty przycisk programowy przez dłuższy czas. Przyciski programowe można programować za pomocą funkcji **Szybkie wybieranie**, która pozwala na wybieranie konkretnego numeru jednym dotknięciem przycisku programowego.

Aby zaprogramować lub edytować przycisk programowy **Szybkie wybieranie**, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Naciśnij i przytrzymaj pusty przycisk programowy, aby dodać numer Szybkiego wybierania lub istniejący przycisk programowy **Szybkie wybieranie**, aby go edytować.
2. Wybierz etykietę dla przycisku programowego, korzystając z klawiatury na ekranie.
3. Dotknij pola **Numer** i wprowadź numer.
4. Dotknij przycisku programowego **Zapisz**.

Aby wykonać szybkie połączenie, dotknij przycisku programowego, który został zaprogramowany za pomocą funkcjonalności Szybkie wybieranie.

Więcej informacji na temat innych funkcji przycisków programowych znajduje się w *Podręczniku użytkownika telefonu konferencyjnego IP Mitel 6970*.

Hot Desking



1. Na ekranie głównym ekranu lub klawiatury numerycznej dotknij przycisku programowego **Zaloguj**.
Należy zauważyć, że przycisk ten można konfigurować jako górny przycisk programowy lub jako dolny przycisk programowy.
2. Za pomocą klawiatury na ekranie wprowadź nazwę użytkownika / ID i dotknij **Wybierz**.
3. Wprowadź hasło i dotknij **Wybierz**.
Telefon wykona procedurę autoryzacji i po jej pomyślnym zakończeniu nastąpi zalogowanie.

Książka



Aplikacja **Książka** zapewnia dostęp do Książki firmowej, a także Katalog osobisty, do których użytkownicy mogą dodawać kontakty.

Aby skorzystać z aplikacji Książka:

1. Naciśnij przycisk  (**Książka**).
2. Dotknij książki kontaktów, którą chcesz przejrzeć.
3. W katalogu Kontakty znajdź dany kontakt, wprowadzając jego nazwę na pasku wyszukiwania.
4. Dotknij ikony  (**Połączenie**) przy kontakcie na liście wyników wyszukiwania, aby wykonać połączenie.

Aby dodać nowy kontakt do Katalogu osobistego:

1. Naciśnij przycisk  (**Książka**).
2. Dotknij przycisku programowego **Dodaj nowy**.
3. Wypełnij pola za pomocą klawiatury na ekranie.
4. Dotknij przycisku programowego **Zapisz**, aby zapisać kontakt w Katalogu osobistym.

Internetowy interfejs użytkownika Mitel



Oprócz dostosowania opcji interfejsu użytkownika telefonu IP można również dostosować opcje za pomocą Internetowego interfejsu użytkownika Mitel. Aby uzyskać dostęp do telefonu za pomocą Internetowego interfejsu użytkownika Mitel, należy znać adres IP telefonu. Aby znaleźć adres IP telefonu, należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

1. Na domyślnym ekranie w stanie bezczynności dotknij przycisku programowego **Ustawienia**.
 2. Dotknij ikony **Status**.
 3. Na lewym panelu dotknij **Sieć** i sprawdź adres IP.
Aby korzystać z Internetowego interfejsu użytkownika Mitel, należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:
1. Otwórz przeglądarkę internetową, wprowadź adres IP telefonu w pasku adresu, a następnie naciśnij **Wybierz**.
 2. Następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło i kliknij **OK**.
 3. Okno Statusu wyświetla dane dla telefonu IP, do którego próbujesz uzyskać dostęp.

Można wylogować się z Internetowego interfejsu użytkownika Mitel w dowolnym momencie, klikając **Wyloguj się**.

Więcej informacji na temat funkcji i ustawień, które można skonfigurować poprzez Internetowy interfejs użytkownika Mitel, znajduje się w Podręczniku użytkownika telefonu konferencyjnego IP Mitel 6970.

Spotkania



Telefon konferencyjny IP Mitel 6970 obsługuje aplikację Centrum konferencyjne MiCollab, która zapewnia listę zaplanowanych konferencji użytkownika i umożliwia łatwy dostęp jednym dotknięciem do połączeń konferencyjnych. Jeśli opcja ta jest włączona, tuż przed rozpoczęciem spotkania automatycznie otworzy się ekran powiadomienia o spotkaniu. Dotknij przycisku programowego **Join**, aby podłączyć się do mostka audio spotkania. Telefon automatycznie wybierze ID i PIN dla spotkania (jeśli są wymagane).

Dostęp do listy spotkań zaplanowanych na dany dzień można uzyskać, dotykając przycisku programowego **Meetings** z poziomu ekranu domyślnego w stanie bezczynności.

Aby dotrzeć do spotkania:

1. Na ekranie domyślnym dotknij przycisku programowego **Meetings**.
2. Dotknij nazwy danego spotkania na liście, a następnie dotknij przycisku programowego **Join**, aby dotrzeć do zaplanowanego spotkania
lub
Na ekranie powiadomienia o spotkaniu dotknij przycisku programowego **Join**.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji administrator systemu musi zainstalować i skonfigurować aplikację Centrum konferencyjne MiCollab dla telefonu konferencyjnego IP Mitel 6970.

MobileLink



Telefon konferencyjny IP Mitel 6970 obsługuje funkcję MobileLink w przypadku zalogowania się.

Funkcja ta zapewnia bezproblemową integrację telefonu komórkowego przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth.

MobileLink umożliwia:

- Synchronizację listy kontaktów z telefonu komórkowego oraz historię połączeń z telefonem konferencyjnym IP Mitel 6970.
- Odbieranie rozmowy z telefonu komórkowego za pomocą telefonu konferencyjnego IP Mitel 6970.
- Przenoszenie dźwięku pomiędzy telefonem konferencyjnym IP Mitel 6970 a telefonem komórkowym.

Uwaga: funkcja MobileLink wymaga wprowadzenia do telefonu specjalnego przycisku programowego **Mobile** (wstępnie oznaczonego jako „Połącz”). Aby wprowadzić taki przycisk programowy, należy skontaktować się z administratorem systemu.

Parowanie telefonu komórkowego

1. Zaloguj się w warunkach hot-desk do telefonu konferencyjnego IP Mitel 6970.
2. Dotknij przycisku programowego **Mobile** na Ekranie głównym lub
Dotknij przycisku programowego **Ustawienia** i wybierz ikonę **Bluetooth**.
3. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona. Jeśli jest wyłączona, przesunij przełącznik Bluetooth w prawo, aby włączyć funkcję Bluetooth (na pasku stanu pojawi się ikona Bluetooth).
4. Dotknij przycisku **Dostępne urządzenia**, aby przeglądać listę wykrywalnych urządzeń Bluetooth.
5. Wybierz swój telefon komórkowy z listy urządzeń dostępnych dla Bluetooth.
6. Dotknij **OK**, aby potwierdzić połączenie.
Połączony za pośrednictwem Bluetooth telefon komórkowy został dodany do listy **Sparowane urządzenia** i jest gotowy do użycia.
Etykieta przycisku programowego **Mobile** zmienia się z „Połącz” na nazwę sparowanego telefonu komórkowego.

Mimo że telefon komórkowy został sparowany z telefonem stacjonarnym, nadal wymagane jest sparowanie telefonu komórkowego z telefonem konferencyjnym IP Mitel 6970 po zalogowaniu się w warunkach hot-desk. Wystarczy tylko raz sparować telefon komórkowy z telefonem 6970; następnie każdorazowo będzie się on łączył automatycznie przy logowaniu do telefonu konferencyjnego IP Mitel 6970 w warunkach hot-desk.

Odbieranie przychodzącego połączenia MobileLink

Podczas przychodzącego połączenia MobileLink etykieta przycisku

programowanego **Mobile** pokazuje numer lub nazwę wykonującego połączenie kontaktu, a etykieta Telefon komórkowy pojawia się na pasku stanu.

Aby odebrać przychodzące połączenie MobileLink:

1. Dotknij przycisku programowego **Odpow..**
lub
2. Dotknij przycisku programowego **Mobile**.

Przenoszenie dźwięku z trwającego połączenia komórkowego między telefonem komórkowym a telefonem konferencyjnym

- Dotknij przycisku programowego **Mobile**, aby przenieść rozmowę na telefonie komórkowym z telefonu komórkowego na telefon konferencyjny.
- Dotknij przycisku programowego **Połącz**, aby przenieść rozmowę na telefonie komórkowym z telefonu konferencyjnego IP Mitel 6970 na telefon komórkowy.

Uwaga: funkcja MobileLink dostępna jest jedynie w przypadku zalogowania się w warunkach hot desk na telefonie konferencyjnym IP Mitel 6970.

Obsługa akcesoriów Dodatkowe mikrofony przewodowe



Aby zapewnić lepszy zasięg w większych pomieszczeniach, do telefonu konferencyjnego IP Mitel 6970 można podłączyć do 2 opcjonalnych mikrofonów dodatkowych.

Podłączanie mikrofonów dodatkowych

Aby podłączyć dodatkowy mikrofon:

1. Na spodzie telefonu znajdź porty dodatkowych mikrofonów.
2. Ostrożnie włoż przewód dodatkowego mikrofonu do portu dodatkowego mikrofonu.

Korzystanie z dodatkowych mikrofonów przewodowych

Aby korzystać z dodatkowych mikrofonów przewodowych wraz z telefonem konferencyjnym IP Mitel 6970:

1. Podłącz dodatkowe mikrofony.
2. Umieść mikrofony na stole konferencyjnym, aby umożliwić zebranie głosów uczestników spotkania siedzących w pewnej odległości od telefonu konferencyjnego. Upewnij się, że mikrofony znajdują się przynajmniej 2,1 m od telefonu konferencyjnego. Odnies się do *Podręcznika użytkownika telefonu konferencyjnego IP Mitel 6970*, by uzyskać zalecenia co do optymalnego rozmieszczenia mikrofonów.
3. Możesz wyciszyć i wyłączyć wyciszenie rozmowy przy użyciu dodatkowego mikrofonu, naciskając naprzemiennie przycisk Wycisz na mikrofonie.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostępnych funkcji i opcji, należy odnieść się do [Podręcznika użytkownika telefonu konferencyjnego IP Mitel 6970](#)

