



## Anmelden

Um sich mit dem Telefon am Ergo-System anzumelden:

- **Ergo-Zugangsnummer** wählen.
- **(Mailboxnummer + q eingeben)**
- **(PIN + q eingeben)**

Sie haben sich am Ergo-System angemeldet und befinden sich jetzt im Hauptmenü.

## PIN ändern

Geben Sie an Ihrem Telefon Folgendes ein, um Ihre PIN zu ändern:

- m im Ergo-Hauptmenü
- i – Option „PIN ändern“
- **Neue PIN + q**
- **Neue PIN + q**

Die PIN ist geändert.

Schritte in ( )-Klammern müssen u.U. nicht ausgeführt werden.



## Neue Voicemail versenden

Geben Sie an Ihrem Telefon Folgendes ein, um eine neue Voicemail zu versenden:

- i im Ergo-Hauptmenü
- **Mailboxnummer 1. Empfänger + q**  
**(Mailboxnummer 2. Empfänger + q) (...)**
- q – Empfängereingabe beenden
- Nachricht sprechen
- q – Aufnahme beenden
- q – Nachricht versenden

Sie haben die neue Nachricht versendet.



## Voicemail abhören

Geben Sie an Ihrem Telefon Folgendes ein, um eine Voicemail abzuhören, die in Ihrer Mailbox eingegangen ist:

- f im Ergo-Hauptmenü
- (g...g – Nachricht auswählen)

Die ausgewählte Voicemail wird Ihnen wiedergegeben.



## Voicemail löschen

Geben Sie an Ihrem Telefon Folgendes ein, um eine Voicemail aus Ihrer Mailbox zu löschen:

- f im Ergo-Hauptmenü
- (g...g – Nachricht auswählen)
- m – aktuelle Nachricht löschen
- q – Löschen bestätigen

Die betreffende Voicemail wird aus Ihrer Mailbox gelöscht.



## Voicemail beantworten

Geben Sie an Ihrem Telefon Folgendes ein, um eine eingegangene Voicemail zu beantworten:

- f im Ergo-Hauptmenü
- (g...g – Nachricht auswählen)
- li – Option „Nachricht beantworten“
- Nach Signalton Nachricht sprechen
- q – Aufnahme beenden
- q – Nachricht versenden

Sie haben die betreffende Voicemail beantwortet.



## Namensansage aufnehmen

Geben Sie an Ihrem Telefon Folgendes ein, um eine Namensansage für Ihre Mailbox aufzunehmen:

- m im Ergo-Hauptmenü
- fi – Option „Ansagenaufnahme“
- Nach Signalton Ansage sprechen
- q – Aufnahme beenden
- q – Aufnahme speichern

Anrufer Ihrer Mailbox wird jetzt die neu aufgenommene Namensansage wiedergegeben.



## Begrüßungsansage aufnehmen

Geben Sie an Ihrem Telefon Folgendes ein, um eine Begrüßungsansage für Ihre Mailbox aufzunehmen:

- m im Ergo-Hauptmenü
- ee – Option „Ansagenaufnahme“
- **Speicherplatz der Ansage [e bis m]**
- i – Option „Ansagenaufnahme“
- Nach Signalton Ansage sprechen
- q – Aufnahme beenden
- q – Aufnahme speichern

Die neue Begrüßungsansage ist jetzt unter dem angegebenen Speicherplatz gespeichert, ist aber noch nicht aktiv.

Siehe „*Begrüßungsansage aktivieren*“, um die Ansage zu aktivieren.



## Begrüßungsansage aktivieren

Geben Sie an Ihrem Telefon Folgendes ein, um eine aufgenommene Begrüßungsansage für interne und externe Anrufer Ihrer Mailbox zu aktivieren:

- m im Ergo-Hauptmenü
- ef – Option „Ansagenaktivierung“
- **Speicherplatz der Ansage [e bis m]**
- Ausgewählte Ansage abhören
- g – Option „Ansage für interne und externe Anrufe“

Die ausgewählte Begrüßungsansage ist für alle internen und externen Anrufe aktiviert.



## Unified Communications System

Geben Sie an Ihrem Telefon Folgendes ein, um auf die Funktionen der *OpenScape UC Application* über das *OpenScape Voice Portal* zuzugreifen:

- g im Ergo-Hauptmenü

Folgende Funktionen sind jetzt wählbar:

- e – Präsenzstatus einstellen
- f – Bevorzugtes Gerät verwalten
- g – Auf Konferenzen zugreifen
- j – Auf Kalender zugreifen
- m – Vermittlungsregel aktivieren