



Se connecter

Pour se connecter au système Ergo par téléphone :

- **Composer le code d'accès** d'Ergo
- (Entrer le **numéro de BAL** + q)
- (Entrer le **PIN** + q)

Vous vous êtes connecté au système Ergo et vous trouvez maintenant dans le menu principal.

Modifier le code PIN

Pour modifier votre code PIN, effectuez les entrées suivantes sur votre téléphone :

- m dans le menu principal d'Ergo – Option "Modifier code PIN"
- **Code PIN** + q
- **Code PIN** + q

Votre code PIN a été modifié.

Il n'est peut-être pas nécessaire d'effectuer les étapes décrites entre parenthèses ().

Envoyer un nouveau message vocal

Pour envoyer un nouveau message vocal, effectuez les entrées suivantes sur votre téléphone :

- i dans le menu principal d'Ergo
- **numéro de BAL 1. Destinataire** + q
(numéro de BAL 2. Destinataire + q) (...)
- q – Terminer l'entrée du destinataire
- Prononcer votre messageq – Terminer l'enregistrementq – Envoyer le message

Vous avez envoyé le nouveau message.

Ecouter un message vocal

Pour écouter un message vocal reçu dans votre BAL, effectuez les entrées suivantes sur votre téléphone :

- f dans le menu principal d'Ergo
- (g...g – Sélectionner le message)

Le message vocal sélectionné vous est diffusé.

Effacer un message vocal

Pour effacer un message vocal de votre BAL, effectuez les entrées suivantes sur votre téléphone :

- f dans le menu principal d'Ergo
- (g...g – Sélectionner le message)m – Effacer le message actuel
- q – Confirmer

Le message vocal est effacé dans votre BAL.

Répondre un message vocal

Pour répondre un message vocal reçu, effectuez les entrées suivantes sur votre téléphone :

- f dans le menu principal d'Ergo
- (g...g – Sélectionner le message)li – Option "Répondre message"
- Prononcer le message après le bipq – Terminer l'enregistrementq – Envoyer le message

Vous avez répondu le message vocal.





Enregistrer une annonce de nom

Pour enregistrer une annonce de nom pour votre BAL, effectuez les entrées suivantes sur votre téléphone:

- m dans le menu principal d'Ergofi – Option "Enregistrement d'annonces"
- Prononcer l'annonce après le bipq – Terminer l'enregistrementq – Sauvegarder l'enregistrement

La nouvelle annonce de nom sera maintenant diffusée aux abonnés qui appellent votre BAL.

Enregistrer une annonce d'accueil

Pour enregistrer une annonce d'accueil pour votre BAL, effectuez les entrées suivantes sur votre téléphone :

- m dans le menu principal d'ErgoEE – Option "Enregistrement d'annonces"
- **Case mémoire de l'annonce [e à m]**
- i – Option "Enregistrement d'annonces"
- Prononcer l'annonce après le bipq – Terminer l'enregistrementq – Sauvegarder l'enregistrement

La nouvelle annonce d'accueil est maintenant sauvegardée sur cette case mémoire, mais elle n'est pas encore activée.

Pour activer l'annonce, voir "*Activer une annonce d'accueil*".

Activer une annonce d'accueil

Pour activer une annonce d'accueil enregistrée pour des abonnés internes et externes qui appellent votre BAL, effectuez les entrées suivantes sur votre téléphone :

- m dans le menu principal d'ErgoEf – Option "Activation d'annonces"
- **Case mémoire de l'annonce [e à m]**
- Ecouter l'annonce sélectionnéeg – Option "Annonce pour des appels internes et externes"

L'annonce sélectionnée est activée pour tous les appels internes et externes.

Unified Communications System

Pour accéder aux fonctions de *OpenScape UC Application* via *OpenScape Voice Portal*, effectuez les entrées suivantes sur votre téléphone :

- g dans le menu principal de Ergo
- les fonctions suivantes peuvent être sélectionnées :
- e – configurer l'état de présence
 - f – contrôler l'appareil préféré
 - g – accéder à des conférences
 - j – accéder au calendrier
 - m – activer la règle de routage