



Aanmelden

Om u met het toestel bij het Ergo-systeem aan te melden:

- **Ergo-toegangsnummer** selecteren.
- **(Mailboxnummer + q** invoeren)
- **(PIN-code + q** invoeren)

U hebt zich op Ergo-System aangemeld en u bent nu in het hoofdmenu.



PIN-code wijzigen

Voer in uw toestel het volgende in om uw PIN-code te wijzigen:

- **m** in het Ergo-hoofdmenu
- **i** – Optie "PIN-code wijzigen"
- **Nieuwe PIN-code + q**
- **Nieuwe PIN-code + q**

De PIN-code is gewijzigd.



Nieuw voicemailbericht verzenden

Voer in uw toestel het volgende in om een nieuw voicemailbericht te verzenden:

- **i** in het Ergo-hoofdmenu
- **Mailboxnummer 1. Ontvanger + q**
(Mailboxnummer 2. Ontvanger + q) (...)
- **q** – Invoer ontvanger afsluiten
- Bericht spreken.
- **q** – Opname beëindigen
- **q** – Bericht verzenden

U hebt het nieuwe bericht verzonden.



Voicemailbericht beluisteren

Om een in uw mailbox ontvangen voicemailbericht te beluisteren, voert u het volgende in uw toestel in:

- **f** in het Ergo-hoofdmenu
- **(g...g – Bericht selecteren)**

Het geselecteerde voicemailbericht wordt aan u weergegeven.



Voicemailbericht verwijderen

Voer in uw toestel het volgende in om een voicemailbericht uit uw mailbox te verwijderen:

- **f** in het Ergo-hoofdmenu
- **(g...g – Bericht selecteren)**
- **m** – Actuele bericht verwijderen
- **q** – Verwijderen bevestigen

Het betreffende voicemailbericht wordt uit uw mailbox verwijderd.



Voicemailbericht beantwoorden

Voer in uw toestel het volgende in om een nieuw ontvangen voicemailbericht te beantwoorden:

- **f** in het Ergo-hoofdmenu
- **(g...g – Bericht selecteren)**
- **li** - Optie "Bericht beantwoorden"
- Het bericht na de toonsignalering inspreken
- **q** – Opname beëindigen
- **q** – Bericht verzenden

U hebt het betreffende voicemailbericht verzonden.

Stappen die tussen haakjes () worden weergegeven, hoeven eventueel niet uitgevoerd te worden.





Naamweergave opnemen

Voer in uw toestel het volgende in om uw naam in uw mailbox op te nemen:

- m in het Ergo-hoofdmenu
- fi – Optie "Opnemen van de meldingen"
- De melding na de toonsignalering inspreken
- q – Opname beëindigen
- q – Opname opslaan

Mensen die nu naar uw mailbox bellen, horen nu de nieuw opgenomen naamweergave.



Unified Communications Systeem

Voer het volgende in uw telefoon in, om toegang te krijgen tot de *OpenScape UC Application* via de *OpenScape Voice Portal*:

- g in het Ergo-hoofdmenu

De volgende functies kunnen vervolgens worden geselecteerd:

- e – Aanwezigheidsstatus instellen
- f – Voorkeurstoestel beheren
- g – Toegang tot conferenties krijgen
- j – Toegang tot agenda
- m – Routeringsregel activeren



Begroetingsmelding opnemen

Voer in uw toestel het volgende in om een begroetingstekst in uw mailbox op te nemen:

- m in het Ergo-hoofdmenu
- ee – Optie "Opnemen van de meldingen"
- **Opslaglocatie van de melding** [e t/m m]
- i – Optie "Opnemen van de meldingen"
- De melding na de toonsignalering inspreken
- q – Opname beëindigen
- q – Opname opslaan

De nieuwe begroetingsmelding is nu op de aangegeven locatie opgeslagen, deze is echter nog niet actief.

Zie "*Begroetingsmelding inschakelen*", om de melding te activeren.



Begroetingsmelding inschakelen

Voer in uw toestel het volgende in om een opgenomen begroetingsmelding voor interne en externe bellers naar uw mailbox te activeren:

- m in het Ergo-hoofdmenu
- ef – Optie "Activering in de melding"
- **Opslaglocatie van de melding** [e t/m m]
- Geselecteerde melding beluisteren
- g – Optie "Melding voor interne en{ externe oproepen"

De geselecteerde begroetingsmelding is voor alle interne en externe oproepen geactiveerd.