

# Utilizzo di Mobility Entry

## Unify OpenScape Business

Numero DISA +

Chiamare nr. di telefono [nr. tel.]

Progr./Canc. la deviazione di chiamata \*11+ [nr. tel.] / #1

Non disturbare On/Off \*97 / #97

Inviare messaggi \*68+ [nr. tel.] + [cifra]

Reset di tutti i servizi #0

CLIR On/Off \*86 / #86

In stato di conversazione:

In stato di conversazione, le funzioni possono essere usate da sino a 16 utenti.

Consultazione [nr. tel. 2° utente]

Richiamata alternata \*2

Conferenza \*3

Terminare la conversazione \*0

Attivare la prenotazione \*58

Post-selezione DTMF On \*53

Ritagliare, piegare, incollare e inserire

# Utilizzo di Mobility Entry

Con Mobility Entry è possibile usare le funzioni della propria piattaforma di comunicazione tramite il telefono cellulare o quello della propria postazione di lavoro remota mobile!

Se Mobility Entry è attivato (chiedere al personale competente), dopo aver composto il proprio numero DISA, sarà possibile utilizzare le funzioni della piattaforma di comunicazione come utente interno senza dover disporre di ulteriori componenti hardware o software.

## NOTARE BENE!

Si osservi che tramite Mobility Entry non possono essere chiamati numeri d'emergenza. In questo scenario, non è infatti possibile l'assegnazione locale al telefono cellulare. Per un uso confortevole di Mobility Entry, in alcuni modelli di telefoni cellulari può essere applicato il software Mobility Client.

Domande sulla disponibilità del software possono essere rivolte al personale competente.

## FUNZIONI IN STATO DI LIBERO

### Chiamare nr. di telefono

[nr. tel.]

Digitare il numero DISA seguito da quello di destinazione in forma di codice DTMF[1].

### Programmare/Cancellare la deviazione di chiamata

\*11+ [nr. tel.] oppure #1

Digitare il numero DISA, inserire il codice DTMF e (durante la programmazione) il numero di telefono della destinazione verso la quale si desidera deviare le chiamate[1].

### Attivare/Disattivare il non disturbare

\*97 opp. #97

Digitare il numero DISA ed il codice DTMF. Viene attivata o disattivata la funzione Non disturbare (ad esempio dopo la fine dell'orario di lavoro, quando si è in vacanza, "privato" ecc.).

# Mobility Entry

## Guida rapida all'uso

Questa guida rapida per l'uso vi aiuta a conoscere le funzioni di base. Per informazioni approfondite sulle funzioni potete consultare la documentazione per l'amministratore ed ev. la guida online.

A31003-P3000-U100-8-7219

05/2024

[mitel.com](http://mitel.com)



## Utilizzo di Mobility Entry

### Inviare messaggi

\*68 [nr. tel. ut. interno] + [cifra 1... 9]

Digitare il numero DISA ed il codice DTMF. Digitare il numero dell'utente interno, quindi la cifra assegnata al messaggio desiderato. Quest'ultimo viene inviato all'utente interno.

### Reset di tutti i servizi

#0

Digitare il numero DISA ed il codice DTMF. Viene eseguito quanto segue: cancellazione delle deviazioni di chiamata e delle prenotazioni attivate, disattivazione della funzione Non disturbare e del mascheramento del numero di telefono.

### Acc./spegn. soppressione numero di telefono (CLIR)

\*86 oppure #86

Digitare il numero DISA ed il codice DTMF. Alle chiamate successive, il numero di telefono verrà visualizzato o mascherato.

## FUNZIONI IN STATO DI CONVERSAZIONE / DOPO SELEZIONE USCENTE

Per max. 16 utenti predefiniti.

### Consultazione

[nr. tel. 2° utente]

Selezionare il numero di telefono del secondo utente[1]. Si passa in consultazione e l'interlocutore in linea viene messo in attesa.

### Richiamata alternata

\*2

Digitare il codice DTMF per passare all'utente rispettivamente in attesa

### Conferenza

\*3

Digitare il codice DTMF per includere nella conversazione altri utenti[2].

### Terminare la conversazione e tornare all'utente in attesa

\*0

Digitare il codice DTMF per terminare la consultazione. Si è di nuovo connessi con l'utente in attesa[2].

## Utilizzo di Mobility Entry

### Attivare la prenotazione

(cancellazione dallo stato di libero tramite #0)

\*58

Digitare il codice DTMF per attivare la prenotazione ("in caso di occupato" o "in caso di libero"). La prenotazione può essere attivata dopo l'emissione del tono di libero o di occupato. L'avvenuta o non avvenuta attivazione viene confermata da un segnale acustico positivo o negativo (senza indicazione a display).

### Consentire la post-selezione DTMF

\*53

Digitare il codice DTMF. Il codice DTMF che segue viene inoltrato in modo "trasparente", ad esempio per il controllo di un sistema voice mail.

[1] I numeri esterni devono essere preceduti dal codice di accesso alla linea esterna.

[2] Premessa: l'utente è stato messo in attesa dopo essere passati in consultazione, vedere "Consultazione".

### UN CONSIGLIO:

Le funzioni di uso frequente possono essere programmate nella rubrica del telefono cellulare per consentirne un utilizzo più rapido e confortevole.

A tale scopo, deve venire inserita una pausa tra il numero DISA ed il codice DTMF (ad es. premere a lungo \* fino a che non appare la "p" sul display). Per maggiori informazioni, consultare le Istruzioni d'uso del telefono cordless.

Esempi di funzioni programmate:

- +49897221234p0004997214321  
(nr. DISA + pausa + nr. di destinazione)
- +49897221234p\*86  
(nr. DISA + pausa + CLIR acceso)
- +49897221234p00049894321p\*5399  
(nr. DISA + pausa + codice accesso linea esterna + nr. tel. segreteria telefonica + pausa + DTMF acceso + comando segreteria telefonica „99“)